

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Rychlonabíječka AA/AAA s LCD displejem

Důležité bezpečnostní pokyny a údržba:

- 1) Nenabíjejte jiné baterie než Ni-Cd a Ni-MH. Jinak by mohlo dojít k explozi, zranění a škodě.
- 2) Chraňte nabíječku před vlhkem a vodou, nikdy ji neponořujte
- 3) Nabíječku používejte při pokojové teplotě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření
- 4) Nepřikrývat během nabíjení, nabíječka vyzařuje teplo
- 5) nepokoušejte se otevřít nabíječku
- 6) nezkratujte kontakty baterií na nabíječce!
- 7) nezapínejte nabíječku, pokud vypadá poškozeně
- 8) Umístěte baterie polaritou (+) směrem nahoru, nesprávně umístěné baterie mohou způsobit požár nebo explozi
- 9) Vždy používejte pouze přiložený AC adapter
- 10) Znečištěnou nabíječku čistěte pouze odpojenou ze sítě a to navlhčenou látkou s čistícím přípravkem. Kovové kontakty baterií očistěte alkoholem navlhčenou látkou.

Provozní pokyny:

- 1) Vložte baterii do nabíječky. Můžete vložit jeden, dva, tři nebo čtyři kusy různých typů i kapacit, nabíječka disponuje 4 nezávislými okruhy. Baterie musí být vloženy správnou polaritou.
- 2) Pokud nabíjíte AAA články, vysuňte nástavec směrem dolů, viz obr.1
- 3) Zapojte DC konektor do otvoru nabíječky, viz obr.2
- 4) Zapojte AC adaptér do sítě 220V, rozsvítí se světlo. Toto světlo svítí po celou dobu nabíjení. Světlo zhasne po jedné minutě, pokud:
 - v nabíječce nejsou baterie
 - nabíjení je ukončeno
- 5) Na LCD displeji se ukazují stavy nabití baterií. Pokud se LCD nerozsvítí, zkontrolujte polaritu, napájení, kontakty. Viz obr.3
- 6) Když LCD displej ukazuje plné nabití baterií, vypojte nabíječku ze sítě a vyndejte baterie. Jsou připraveny k použití. Pokud baterie ponecháte v nabíječce, budou dobíjeny.




Bild 1




Bild 2



Bild 3

JE NORMÁLNÍ, ŽE SE BATERIE PŘI NABÍJENÍ ZAHŘÍVAJÍ

Přibližná doba nabíjení:

Velikost	Kapacita	Přibližná doba nabíjení (1-4)ks
AA	2400mAh	130min
AA	1800mAh	90min
AAA	750mAh	65min
AAA	650mAh	60min

* doba nabíjení se liší podle kapacity baterie a nabíjecích podmínek

Specifikace výrobce

- Mikroprocesor Negative Delta V, ochrana proti přebití
- Vestavěná ochrana (vyšší proud, vyšší napětí, vyšší teplota)
- Detekce vadné baterie a zastavení nabíjení

Vstup: 12V DC ,1.5A

Output: 1.5V – 6V DC

Dobíjecí proud: 0.09A(+/- 0.01A)

Provozní teplota: 0°C – 35°C

Vyrobeno v Číně